




## Обновление прошивки Stels 3+


1. Сохраните прошивку и программу обновления на компьютер в одну папку.

Имя ^	Дата изменения	Тип	Размер	
 Stels3p_1_0_0_DB.bin	11.03.2015 13:06	VLC media file (.bin)	139 КБ	
 Stels3pDB_Updater.exe	11.03.2015 13:06	Приложение	328 КБ	

2. Подключите аппарат к компьютеру USB кабелем. Подождите, пока Windows обнаружит устройство и установит драйверы. В системе появится нечитаемый диск, в диспетчере устройств - Firmware Update USB Device. Убедитесь в надёжности соединения.



3. Запустите программу обновления. Обновление произойдёт автоматически.



4. Отключите аппарат от компьютера.